






EPSON

EMP Monitor V4.21

Εγχειρίδιο λειτουργίας



Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο καθώς και τις περιγραφές της σημασίας τους.

	Υποδεικνύει κάτι που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο βιντεοπροβολέα.
 	Υποδεικνύει πληροφορίες που σχετίζονται με κάποιο θέμα ή ίσως είναι χρήσιμο να τις μάθετε.
	Υποδεικνύει μια σελίδα όπου παρατίθεται κάποιο σχετικό θέμα ή μια αναλυτικότερη εξήγηση. Για παρουσίαση μιας σελίδας κάντε κλικ στον αριθμό της.
[(Όνομα)]	Υποδεικνύει το όνομα κάποιας θύρας βιντεοπροβολέα ή κάποιου μενού του υπολογιστή ή κάποιου στοιχείου. Παράδειγμα: [InputA] [Εναρξη]

Σημασία των χρησιμοποιούμενων συμβόλων	1		
Εργασίες που μπορούν να γίνουν με το EMP Monitor	4		
Περιβάλλον λειτουργίας	5		
Συμβατοί υπολογιστές	5		
Εγκατάσταση του EMP Monitor	5		
Περιορισμοί που επιβάλλονται από περιβάλλον Windows Vista	6		
Πριν από την έναρξη λειτουργιών	6		
Εγγραφή και διαγραφή βιντεοπροβολέων για παρακολούθηση	7		
Έναρξη του EMP Monitor	7		
Εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης (Αναζήτηση και εγγραφή βιντεοπροβολέων που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα)	8		
Διαδικασίες για αυτόματη αναζήτηση	8		
Διαδικασίες για εγγραφή	9		
Καθορισμός της περιοχής διευθύνσεων όπου θα γίνεται αυτόματη αναζήτηση και εγγραφή	10		
Διαδικασίες για αυτόματη αναζήτηση	10		
Διαδικασίες για εγγραφή	11		
		Εγγραφή με καθορισμό διεύθυνσης IP (μη αυτόματη εγγραφή)	13
		Εγγραφή αρκετών βιντεοπροβολέων σε ομάδα ταυτόχρονης παρακολούθησης	15
		Αν το όνομα ή η διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα αλλάξει μετά την εγγραφή	16
		Για μη αυτόματα εγγεγραμμένους βιντεοπροβολείς	16
		Για βιντεοπροβολείς που έχουν εγγραφή με χρήση της αυτόματης αναζήτησης	17
		Ακύρωση (διαγραφή) εγγραφών βιντεοπροβολέων	17
		Διάταξη παραθύρου παρακολούθησης	18
		Τρόποι εναλλαγής προβολής	18
		Παρακολούθηση με χρήση της δυνατότητας για "Προβολή ομαδοποίησης"	18
		Σημασίες των εικονιδίων για την "Προβολή ομαδοποίησης"	18
		Χρήση των εικονιδίων σε "Προβολή ομαδοποίησης"	20
		Παρακολούθηση με χρήση της δυνατότητας για "Προβολή λίστας λεπτομερειών"	20
		Σημασίες των εικονιδίων για την "Προβολή λίστας λεπτομερειών"	20
		Επιλογή στοιχείων στην οθόνη	22
		Ταξινόμηση λιστών	23
		Αναζήτηση επιθυμητών εικονιδίων (Λίστα βιντεοπροβολέα)	23

Παρακολούθηση με χρήση της γραμμής εργασιών	24
Παρουσίαση λίστας βιντεοπροβολέων σε κατάσταση προβλήματος ή προειδοποίησης	25
Λεπτομερής έλεγχος ιδιοτήτων.....	26
Παρουσίαση ιδιοτήτων ομάδων	26
Παρουσίαση ιδιοτήτων βιντεοπροβολέων	27
Παρουσίαση και διαγραφή αρχείων καταγραφής	27
Παρουσίαση αρχείων καταγραφής	27
Διαγραφή αρχείων καταγραφής	27
Χρήση των λειτουργιών ελέγχου	28
Εκτέλεση ελέγχου με χρήση των κουμπιών ελέγχου.....	28
Εκτέλεση ελέγχου με χρήση προγράμματος περιήγησης στον ιστό (Έλεγχος Web)	29
Εκτέλεση ελέγχου με χρήση ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη	30
Διαδικασίες για νέες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.....	31
Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	32
Εκδίδεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ειδοποιεί το χειριστή για πρόβλημα/ προειδοποίηση/κατάσταση	35

Λειτουργία κλειδώματος εφαρμογής	37
Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κλειδώματος της εφαρμογής	37
Ενεργοποίηση του κλειδώματος	37
Απενεργοποίηση του κλειδώματος	37
Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για την ακύρωση του κλειδώματος της εφαρμογής.....	37
Αντιμετώπιση προβλημάτων	38
Δεν μπορεί να γίνει παρακολούθηση ή έλεγχος των βιντεοπροβολέων	38
Δεν γίνεται αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν παρουσιάζεται πρόβλημα σε κάποιο βιντεοπροβολέα.....	38

Το EMP Monitor σας επιτρέπει να εκτελέσετε διαδικασίες, όπως την εξέταση της κατάστασης πολλαπλών βιντεοπροβολών EPSON που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο στην οθόνη κάποιου υπολογιστή και τον έλεγχο των βιντεοπροβολών από τον υπολογιστή.

Ακολουθούν σύντομες περιγραφές των λειτουργιών παρακολούθησης και ελέγχου που μπορείτε να εκτελέσετε με χρήση του EMP Monitor.

• Εγγραφή βιντεοπροβολών για παρακολούθηση και έλεγχο

- Μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναζήτηση των βιντεοπροβολών που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο και, στη συνέχεια, από τους βιντεοπροβολείς που θα ανιχνευτούν μπορείτε να επιλέξετε αυτούς που θα εγγραφούν.
- Μπορείτε να καταχωρίσετε τις διευθύνσεις IP συγκεκριμένων βιντεοπροβολών για να γίνει η εγγραφή τους.

• Οι εγγεγραμμένοι βιντεοπροβολείς μπορούν επίσης να εκχωρηθούν σε ομάδες ώστε να μπορείτε να τους παρακολουθείτε και να τους ελέγχετε κατά ομάδες

• Παρακολούθηση της κατάστασης εγγεγραμμένων βιντεοπροβολών


- Μέσω εικονιδίων μπορείτε να ελέγχετε οπτικά την κατάσταση τροφοδοσίας (Ενεργ./Απενεργ.) για τους βιντεοπροβολείς και τα προβλήματα ή τις προειδοποιήσεις που χρήζουν προσοχής.
- Μπορείτε να επιλέξετε ομάδες βιντεοπροβολών ή μεμονωμένους βιντεοπροβολείς που σας ενδιαφέρουν και, στη συνέχεια, να ελέγξετε τον συνολικό χρόνο λειτουργίας των λαμπών ή τις λεπτομέρειες των πληροφοριών, όπως πηγές εισόδου, προβλήματα και προειδοποιήσεις για τους βιντεοπροβολείς αυτούς.

• Έλεγχος εγγεγραμμένων βιντεοπροβολών

- Μπορείτε να επιλέξετε τους βιντεοπροβολείς σε ομάδες ή μεμονωμένους και, στη συνέχεια, για τους επιλεγμένους βιντεοπροβολείς μπορείτε να εκτελέσετε διαδικασίες, όπως η ενεργοποίηση και η απενεργοποίησή τους καθώς και η εναλλαγή των πηγών εισόδου τους.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ελέγχου Web για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα.
- Αν υπάρχουν ορισμένες ενέργειες ελέγχου που εκτελούνται τακτικά σε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες, για την εγγραφή των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις "Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη".

• Ρυθμίσεις για τη λειτουργία ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να ορίσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις οποίες θα γίνεται αποστολή ειδοποιήσεων αν προκύψει κατάσταση που χρήζει προσοχής, π.χ. ένα πρόβλημα, σε κάποιον εγγεγραμμένο βιντεοπροβολέα.



Παράδειγμα διαμόρφωσης παραμέτρων συστήματος



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των βιντεοπροβολών ακόμη και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής*, κάντε στους βιντεοπροβολείς τις ρυθμίσεις που ακολουθούν. Οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να κάνετε θα εξαρτηθούν από το βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείτε.

☛ "Μενού παραμέτρων" στο Εγχειρίδιο χρήσης.

• Ρυθμίστε την "Παρακολούθ. δικτύου" στο "Άναμμα".

• Ρυθμίστε τη "Λειτ. αναμονής" στο "Δίκτυο ενεργ.".

* Όταν η ενδεικτική λυχνία  (Ισχύς) του βιντεοπροβολέα ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα.

Συμβατοί υπολογιστές

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστές Macintosh.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Windows 98 Second Edition SP1/Me/NT.4.0 SP6/2000 Professional SP4/XP, εκδόσεις 32-bit (Home Edition/Professional) SP1 και μεταγενέστερες/Vista, εκδόσεις 32-bit (εκδόσεις Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise) • Πρέπει να εγκαταστήσετε τον Internet Explorer, έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη.
CPU	Pentium MMX 166 MHz ή ανώτερος (συνιστάται Pentium II 233 MHz ή ανώτερος)
Χωρητικότητα μνήμης	64 MB ή μεγαλύτερη (συνιστάται μνήμη 128 MB ή μεγαλύτερη)
Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο	50 MB ή περισσότερο
Οθόνη	SVGA (800×600) ή υψηλότερη ανάλυση, 32 bit ή υψηλότερο χρώμα οθόνης

* Οι διαδικασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή ενδέχεται να επιβραδυνθούν ανάλογα με τον αριθμό των βιντεοπροβολέων που διαχειρίζεστε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε υπολογιστή με υψηλότερες προδιαγραφές.

* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EMP Monitor δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα που δεν επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ping.

Εγκατάσταση του EMP Monitor

Όταν χρησιμοποιείτε Windows2000/NT4.0/XP/Vista, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή προκειμένου να εγκαταστήσετε το EMP Monitor.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1** Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία και τερματίστε όλες τις εκτελούμενες εφαρμογές.
- 2** Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Monitoring" στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης.
- 3** Από εδώ, συνεχίστε με την εγκατάσταση ακολουθώντας τα μηνύματα στην οθόνη.

Περιορισμοί που επιβάλλονται από περιβάλλον Windows Vista

Όταν χρησιμοποιείτε το EMP Monitor σε περιβάλλον Windows Vista, λάβετε υπόψη τους εξής περιορισμούς.

- Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την "Εγγρ. κατά την εκκίνηση" στην οθόνη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" του EMP Monitor.
☛ "Παρακολούθηση με χρήση της γραμμής εργασιών" [σελ 24](#)
- Ακόμη και μετά την απεγκατάσταση του EMP Monitor, οι ρυθμίσεις και οι πληροφορίες ημερολογίου θα παραμείνουν στον σκληρό δίσκο. Αν οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζονται πλέον, μπορείτε να διαγράψετε το φάκελο "EMP Monitor V4.21". Με την προϋπόθεση ότι κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να βρείτε αυτόν το φάκελο στη θέση:
"C:\Users\(\Όνομα χρήστη)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.21"

Πριν από την έναρξη λειτουργιών

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν από την εκκίνηση του EMP Monitor.

- Πρέπει να εγκαταστήσετε το EMP Monitor στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση και έλεγχο.
- Ο υπολογιστής και οι βιντεοπροβολείς πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο.
- Αν χρησιμοποιείτε Windows 2000, NT4.0, XP ή Vista, η εκκίνηση του υπολογιστή πρέπει να γίνει σε λειτουργία διαχειριστή.

Κατά τη χρήση EMP-6000/82/62/828/821/81/61

- Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το EMP Monitor, απαιτούνται ένας σειριακός μετασχηματιστής \Leftrightarrow TCP/IP που θα βρείτε στο εμπόριο και ένα καλώδιο σύνδεσης.
☛ "Λειτ. αναμονής" στο *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα
- Κάντε τις ρυθμίσεις για τον σειριακό μετασχηματιστή \Leftrightarrow TCP/IP προτού τον συνδέσετε με το βιντεοπροβολέα.

Η λειτουργία αυτή εκτελείται κατά την έναρξη του EMP Monitor για πρώτη φορά μετά την εγκατάστασή του και όταν θέλετε να προσθέσετε βιντεοπροβολείς. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή κάποιου βιντεοπροβολέα, η κατάσταση του θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται έναρξη του EMP Monitor από εκείνη τη στιγμή και μετά.


Έναρξη του EMP Monitor

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Επιλέξτε [Έναρξη] - [Προγράμματα] (ή [Όλα τα προγράμματα]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.21] με τη σειρά αυτή για έναρξη του EMP Monitor.

2 Θα παρουσιαστεί το κύριο παράθυρο.

"Προβολή ομαδοποίησης"



Οι διαδικασίες για την εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης θα ποικίλουν ανάλογα με το πού είναι συνδεδεμένοι οι βιντεοπροβολείς στο δίκτυο.

- Κατά την εγγραφή ενός βιντεοπροβολέα που βρίσκεται στο ίδιο τμήμα με αυτό που σχετίζεται ο υπολογιστής όπου έχετε εγκαταστήσει το EMP. ➡ "Εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης (Αναζήτηση και εγγραφή βιντεοπροβολέων που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα)" [σελ 8](#)
- Κατά την εγγραφή βιντεοπροβολέων που είναι σε πολλαπλά τμήματα του δικτύου ➡ "Καθορισμός της περιοχής διευθύνσεων όπου θα γίνεται αυτόματη αναζήτηση και εγγραφή" [σελ 10](#)

Εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης (Αναζήτηση και εγγραφή βιντεοπροβολέων που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

■ Διαδικασίες για αυτόματη αναζήτηση

- 1 Κάντε δεξί κλικ στην "Προβολή ομαδοποίησης" και επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (αυτόματη αναζήτηση)".


Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Δημιουργία νέου βιντεοπροβολέα (αυτόματη εγγραφή)".


- Αν παρουσιαστεί η "Προβολή λίστας λεπτομερειών", επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (αυτόματη αναζήτηση)" από το μενού "Επεξεργασία".



- 2 Κάντε κλικ στην [Αναζήτηση].

Θα εκτελεστεί αυτόματη αναζήτηση και θα παρουσιαστούν τα ονόματα των ανιχνευμένων βιντεοπροβολέων.

- Αν κάποιος βιντεοπροβολέας δεν εμφανίζεται στη λίστα, χρησιμοποιήστε την "Εγγραφή με καθορισμό διεύθυνσης IP (μη αυτόματη εγγραφή)".  σελ 13



Όνομα βιντεοπροβολέα	Διεύθυνση IP
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46



ΣΥΜΒΟΥΛΗ


- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή επιλέγοντας "Βιντεοπροβολέας (αυτόματη αναζήτηση)" από τη "Δημιουργία" στο μενού "Επεξεργασία".
- Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση βιντεοπροβολέων που χρησιμοποιούν σειριακό μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP.

■ Διαδικασίες για εγγραφή

3 Επιλέξτε το βιντεοπροβολέα ή τους βιντεοπροβολείς προς εγγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Επεξεργασία].

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο που ακολουθεί.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ανατρέχοντας στον πίνακα που ακολουθεί.



Εμφάνιση ονόματος	<p>Πληκτρολογήστε το όνομα του βιντεοπροβολέα ή των βιντεοπροβολέων που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".</p> <p>Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 byte το ανώτερο.</p> <p>Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάστημα ως πρώτο χαρακτήρα.</p>
-------------------	---

Εμφάνιση εικονιδίου	Πληκτρολογήστε το εικονίδιο ή τα εικονίδια που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".
Γονική ομάδα	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή ενός βιντεοπροβολέα σε κάποια ομάδα. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες, δεν μπορείτε να την επιλέξετε. ➡ "Εγγραφή αρκετών βιντεοπροβολέων σε ομάδα ταυτόχρονης παρακολούθησης" σελ 15
Όνομα βιντεοπροβολέα	Δείχνει το όνομα με το οποίο έχει εγγραφεί ο βιντεοπροβολέας.
Διεύθυνση IP	Δείχνει τη διεύθυνση IP για τον εγγεγραμμένο βιντεοπροβολέα.
Χρήση σειριακού μετασχηματιστή <-> TCP/IP.	Δεν μπορείτε να την επιλέξετε όταν κάνετε εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης.
Αριθμός θύρας	Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης.
Κωδικός πρόσβασης οθόνης	Αν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης οθόνης για το βιντεοπροβολέα, φροντίστε να πληκτρολογήσετε αυτόν τον καθορισμένο κωδικό. Αν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης στο σημείο αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου του βιντεοπροβολέα ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος.
Περιγραφή	Μπορείτε να καταχωρίσετε κάποιο είδος σημειώσεων σχετικά με το βιντεοπροβολέα. Οι λεπτομέρειες που καταχωρίζετε εδώ θα παρουσιάζονται στις ιδιότητες του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 60 byte το ανώτερο.
Οθόνη	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν θέλετε να αρχίσει η παρακολούθηση.

- 4** Αφού καταχωρίσετε τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην [Εγγραφή] για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

Για να συνεχίσετε την εγγραφή άλλου βιντεοπροβολέα ή βιντεοπροβολέων, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Κάθε φορά που γίνεται έναρξη του EMP Monitor εκτελείται ξανά η αναζήτηση των βιντεοπροβολέων που έχουν εγγραφεί με χρήση της αυτόματης αναζήτησης κατά όνομα βιντεοπροβολέα.

- 5** Για να τερματίσετε τη διαδικασία εγγραφής, κάντε κλικ στην ☒ επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή επιλέξτε [Άκυρο].

Τα εικονίδια των εγγεγραμμένων βιντεοπροβολέων θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Ανατρέξτε στη "Διάταξη παραθύρου παρακολούθησης" για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων "Προβολή ομαδοποίησης" και "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

☞ σελ 18

Καθορισμός της περιοχής διευθύνσεων όπου θα γίνεται αυτόματη αναζήτηση και εγγραφή

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση βιντεοπροβολέων που χρησιμοποιούν σειριακό μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

■ Διαδικασίες για αυτόματη αναζήτηση


1

Κάντε δεξί κλικ στην "Προβολή ομαδοποίησης" και επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (αυτόματη αναζήτηση)".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Δημιουργία νέου βιντεοπροβολέα (αυτόματη εγγραφή)".


- Αν παρουσιαστεί η "Προβολή λίστας λεπτομερειών", επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (αυτόματη αναζήτηση)" από το μενού "Επεξεργασία".

- 2** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Καθορίστε περιοχή διευθύνσεων και κάντε αναζήτηση." και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τη αρχική και την τελική διεύθυνση στην περιοχή.



- 3** Κάντε κλικ στην [Αναζήτηση].

Θα εκτελεστεί αυτόματη αναζήτηση και θα παρουσιαστούν τα ονόματα των ανιχνευμένων βιντεοπροβολέων.




Όνομα βιντεοπροβολέα	Διεύθυνση IP
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46

- 4** Διαδικασίες για εγγραφή

- 4** Επιλέξτε το βιντεοπροβολέα ή τους βιντεοπροβολείς προς εγγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Επεξεργασία].

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο που ακολουθεί.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ανατρέχοντας στον πίνακα που ακολουθεί.




Εμφάνιση ονόματος

Πληκτρολογήστε το όνομα του βιντεοπροβολέα ή των βιντεοπροβολέων που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 byte το ανώτερο.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάστημα ως πρώτο χαρακτήρα.


Εμφάνιση εικονιδίου	Πληκτρολογήστε το εικονίδιο ή τα εικονίδια που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".
Γονική ομάδα	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή ενός βιντεοπροβολέα σε κάποια ομάδα. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες, δεν μπορείτε να την επιλέξετε.  "Εγγραφή αρκετών βιντεοπροβολέων σε ομάδα ταυτόχρονης παρακολούθησης" σελ 15
Όνομα βιντεοπροβολέα	Δείχνει το όνομα με το οποίο έχει εγγραφεί ο βιντεοπροβολέας.
Διεύθυνση IP	Δείχνει τη διεύθυνση IP για τον εγγεγραμμένο βιντεοπροβολέα.
Χρήση σειριακού μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP.	Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης.
Αριθμός θύρας	Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή βιντεοπροβολέων με χρήση της αυτόματης αναζήτησης.
Κωδικός πρόσβασης οθόνης	Αν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης οθόνης για το βιντεοπροβολέα, φροντίστε να πληκτρολογήσετε αυτόν τον καθορισμένο κωδικό. Αν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης στο σημείο αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου του βιντεοπροβολέα ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος.
Περιγραφή	Μπορείτε να καταχωρίσετε κάποιο είδος σημειώσεων σχετικά με το βιντεοπροβολέα. Οι λεπτομέρειες που καταχωρίζετε εδώ θα παρουσιάζονται στις ιδιότητες του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 60 byte το ανώτερο.
Οθόνη	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν θέλετε να αρχίσει η παρακολούθηση.

5

Αφού καταχωρίσετε τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην [Εγγραφή] για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

Για να συνεχίσετε την εγγραφή άλλου βιντεοπροβολέα ή βιντεοπροβολέων, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

6

Για να τερματίσετε τη διαδικασία εγγραφής, κάντε κλικ  στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή επιλέξτε [Ακυρο].

Τα εικονίδια των εγγεγραμμένων βιντεοπροβολέων θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Ανατρέξτε στη "Διάταξη παραθύρου παρακολούθησης" για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων "Προβολή ομαδοποίησης" και "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

 [σελ 18](#)


Εγγραφή με καθορισμό διεύθυνσης IP (μη αυτόματη εγγραφή)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1 Κάντε δεξί κλικ στην "Προβολή ομαδοποίησης" και επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (μη αυτόματη εγγραφή)".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο που ακολουθεί.

- Αν παρουσιαστεί η "Προβολή λίστας λεπτομερειών", επιλέξτε "Δημιουργία" - "Βιντεοπροβολέας (μη αυτόματη εγγραφή)" από το μενού "Επεξεργασία".




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή επιλέγοντας "Βιντεοπροβολέας (μη αυτόματη εγγραφή)" από τη "Δημιουργία" στο μενού "Επεξεργασία".

- 2 Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα που θα εγγραφεί στο πλαίσιο "Διεύθυνση IP" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην [Αναζήτηση]. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].
 - Αν χρησιμοποιείτε σειριακό μετασχηματιστή \leftrightarrow TCP/IP και καλώδιο για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα, επιλέξτε "Χρήση σειριακού μετασχηματιστή \leftrightarrow TCP/IP". Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας στην επιλογή "Αριθμός θύρας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην [Αναζήτηση].
- 3 Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, καταχωρίστε τις πληροφορίες για το βιντεοπροβολέα που θα εγγραφεί ανατρέχοντας στον παρακάτω πίνακα.

Εμφάνιση ονόματος	Πληκτρολογήστε το όνομα του βιντεοπροβολέα ή των βιντεοπροβολέων που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών". Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 byte το ανώτερο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάστημα ως πρώτο χαρακτήρα.
Εμφάνιση εικονιδίου	Πληκτρολογήστε το εικονίδιο ή τα εικονίδια που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Γονική ομάδα	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν κάνετε εγγραφή ενός βιντεοπροβολέα σε κάποια ομάδα. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες, δεν μπορείτε να την επιλέξετε. ☛ "Εγγραφή αρκετών βιντεοπροβολέων σε ομάδα ταυτόχρονης παρακολούθησης" σελ 15
Όνομα βιντεοπροβολέα	Δείχνει το όνομα με το οποίο έχει εγγραφεί ο βιντεοπροβολέας.
Διεύθυνση IP	Δείχνει τη διεύθυνση IP που καταχωρίσατε στο βήμα 2.
Χρήση σειριακού μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP.	Επιλέξτε την αν χρησιμοποιείτε σειριακό μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα.
Αριθμός θύρας	Αν χρησιμοποιείτε σειριακό μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας.
Κωδικός πρόσβασης οθόνης	Αν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης οθόνης για το βιντεοπροβολέα, φροντίστε να πληκτρολογήσετε αυτόν τον καθορισμένο κωδικό. Αν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης στο σημείο αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου του βιντεοπροβολέα ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος. Αν χρησιμοποιείτε σειριακό μετασχηματιστή ⇔ TCP/IP για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασφάλειας του κωδικού πρόσβασης οθόνης.
Περιγραφή	Μπορείτε να καταχωρίσετε κάποιο είδος σημειώσεων σχετικά με το βιντεοπροβολέα. Οι λεπτομέρειες που καταχωρίζετε εδώ θα παρουσιάζονται στις ιδιότητες του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 60 byte το ανώτερο.

Οθόνη	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή όταν θέλετε να αρχίσει η παρακολούθηση.
-------	--

4


Αφού καταχωρίσετε τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην [Εγγραφή] για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

Τα εικονίδια των εγγεγραμμένων βιντεοπροβολέων θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Εγγραφή αρκετών βιντεοπροβολέων σε ομάδα ταυτόχρονης παρακολούθησης

Οι εγγεγραμμένοι βιντεοπροβολείς μπορούν στη συνέχεια να εγγραφούν μαζί σε διαφορετικές ομάδες έτσι ώστε να μπορείτε να τους παρακολουθείτε και να τους ελέγχετε μαζί.

Επιπλέον, αν επιλέξετε μία από τις εγγεγραμμένες ομάδες όμως η "Γονική ομάδα", μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου για όλους τους υπολογιστές σε αυτή τη "Γονική ομάδα". Μπορείτε να ορίσετε μια "Γονική ομάδα" για άλλες γονικές ομάδες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ιεραρχική διευθέτηση ομάδων όπως αυτή που ακολουθεί.



Δημιουργήστε πρώτα τις ομάδες εγγραφής και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην εγγραφή των βιντεοπροβολέων στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1

Κάντε δεξί κλικ στην "Προβολή ομαδοποίησης" και επιλέξτε "Δημιουργία" - "Ομάδα".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο που ακολουθεί.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ανατρέχοντας στον πίνακα που ακολουθεί.

- Αν παρουσιαστεί η "Προβολή λίστας λεπτομερειών", επιλέξτε "Δημιουργία" - "Ομάδα" από το μενού "Επεξεργασία".



Όνομα ομάδας	Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας ή των ομάδων που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών". Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 byte το ανώτερο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάστημα ως πρώτο χαρακτήρα.
Εμφάνιση εικονιδίου	Πληκτρολογήστε το εικονίδιο ή τα εικονίδια που θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".
Γονική ομάδα	Επιλέγει τη γονική ομάδα. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ομάδες, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτή.

Οθόνη	Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή για να παρακολουθείτε όλους τους βιντεοπροβολείς που έχουν εγγραφεί στην ομάδα. Αν δεν την επιλέξετε, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έγιναν όταν κάνατε την εγγραφή κάθε μεμονωμένου βιντεοπροβολέα. Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη δημιουργία νέας ομάδας.
-------	---

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή επιλέγοντας "Ομάδα" από τη "Δημιουργία" στο μενού "Επεξεργασία".

- 2 Αφού καταχωρίσετε τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην [Εγγραφή] για να αρχίσει η διαδικασία εγγραφής. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

Τα εικονίδια των εγγεγραμμένων βιντεοπροβολών θα παρουσιάζονται στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

- 3 Στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών", κάντε δεξί κλικ στα εικονίδια των βιντεοπροβολών που θα εγγραφούν στην ομάδα που δημιουργήσατε και επιλέξτε "Επεξεργασία".

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή επιλέγοντας "Επεξεργασία" από το μενού "Επεξεργασία".

4

Στο παράθυρο "Επεξεργασία βιντεοπροβολέα", επιλέξτε το όνομα της ομάδας που θα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή στη "Γονική ομάδα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην [Αλλαγή].

Η κατάσταση της εγγραφής της ομάδας θα παρουσιάζεται ως εικονίδιο στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τις λεπτομέρειες εγγραφής χρησιμοποιώντας τη "Λίστα βιντεοπροβολέα" στο μενού "Προβολή".

Αν το όνομα ή η διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα αλλάξει μετά την εγγραφή

■ Για μη αυτόματα εγγεγραμμένους βιντεοπροβολείς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ενός βιντεοπροβολέα στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και επιλέξτε "Η παρακολούθηση απενεργοποιήθηκε". Στη συνέχεια, κάντε ξανά δεξί κλικ στο εικονίδιο του βιντεοπροβολέα και επιλέξτε "Επεξεργασία".

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις διαδικασίες αυτές χρησιμοποιώντας το μενού "Επεξεργασία".

- 2 Αν έχει γίνει αλλαγή μόνο στο όνομα του βιντεοπροβολέα, κάντε κλικ στην [Αναζήτηση] στο εμφανιζόμενο παράθυρο "Επεξεργασία βιντεοπροβολέα".
Αν έχει γίνει αλλαγή της διεύθυνσης IP, καταχωρίστε τη νέα διεύθυνση IP στο πλαίσιο "Διεύθυνση IP" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην [Αναζήτηση]. Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

- 3 Όταν η οθόνη επιστρέψει στο παράθυρο "Επεξεργασία βιντεοπροβολέα", κάντε κλικ στην [Αλλαγή].

■ Για βιντεοπροβολείς που έχουν εγγραφή με χρήση της αυτόματης αναζήτησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1 Στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών", διαγράψτε τους βιντεοπροβολείς στων οποίων το όνομα ή τη διεύθυνση IP έχουν γίνει αλλαγές. ➡ **σελ 17**
- 2 Για επανεγγραφή των βιντεοπροβολέων εκτελέστε αυτόματη αναζήτηση. ➡ **σελ 8**

Ακύρωση (διαγραφή) εγγραφών βιντεοπροβολέων

Μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές για βιντεοπροβολείς αν δεν τις χρειάζεστε πλέον για παρακολούθηση ή έλεγχο με χρήση του EMP Monitor.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών", κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο για το βιντεοπροβολέα ή την ομάδα που πρόκειται να διαγράψετε και επιλέξτε "Διαγραφή".

Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα, κάντε κλικ στο [OK].

Στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών", μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από ένα βιντεοπροβολείς για διαγραφή.

Οι μέθοδοι ταυτόχρονης επιλογής περισσότερων από ένα βιντεοπροβολέων έχουν ως εξής.

- Αν επιλέξετε το εικονίδιο κάποιας ομάδας στην "Προβολή ομαδοποίησης", θα γίνει ταυτόχρονη διαγραφή όλων των βιντεοπροβολέων που είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα αυτή.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο τη στιγμή που κάνετε κλικ στα επιθυμητά εικονίδια.
- Χρησιμοποιήστε τη μεταφορά και απόθεση για να επιλέξετε μια σειρά επιθυμητών εικονιδίων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τη διαδικασία αυτή επιλέγοντας "Διαγραφή" από το μενού "Επεξεργασία".


Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει με χρήση οποιασδήποτε από τις δύο παρακάτω μορφές διάταξης.

- **"Προβολή ομαδοποίησης"**


Η προβολή αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των εγγραφών μιας ομάδας σε ιεραρχικό διάγραμμα.

- **"Προβολή λίστας λεπτομερειών"**

Η προβολή αυτή σας επιτρέπει την παρουσίαση της κατάστασης κάθε βιντεοπροβολέα με τη μορφή λίστας έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου των βιντεοπροβολέων. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε στην οθόνη συγκεκριμένα στοιχεία με τη μορφή λίστας και να εμφανίσετε την ταξινόμηση στοιχείων χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη σειρά ως κλειδί ταξινόμησης.



"Προβολή ομαδοποίησης"




Τύπος	Όνομα ομάδας	Εμφάνιση ομάδας	Ισχύς	Ώρες Αόρατος	Επίπεδο Βερμπαρισμού
	Branch A	Lobby		38H	
	Branch A/Showroom	No1		120H	
	Branch A/Showroom	No2		60H	
	Branch A/Showroom	No3		15H	
	Branch A/Showroom	No4		0H	
	Branch A/Showroom	No5		85H	
	Branch A/Convention	Projector01		20H	
	Branch A/Convention	Projector02		68H	
	Branch B/Conference	100		49H	
	Branch B/Conference	101		100H	
	Branch B/Conference	102		35H	
	Branch B/Conference	103		78H	
	Branch B/Reception	Room 1		79H	

"Προβολή λίστας λεπτομερειών"

Παρακολούθηση με χρήση της δυνατότητας για "Προβολή ομαδοποίησης"

■ Σημασίες των εικονιδίων για την "Προβολή ομαδοποίησης"

Σε "Προβολή ομαδοποίησης", τα σχέδια στα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση των βιντεοπροβολέων.



"Προβολή ομαδοποίησης"

Αν τα εικονίδια των ομάδων είναι στρογγυλά, υποδεικνύεται ότι υπάρχει και άλλο επίπεδο κάτω από αυτά.
👉 σελ 20












■ Τρόποι εναλλαγής προβολής

Η "Προβολή ομαδοποίησης" και "Προβολή λίστας λεπτομερειών" εναλλάσσονται ως εξής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κάντε κλικ στο μενού "Προβολή" και επιλέξτε "Προβολή ομαδοποίησης" ή "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

Παρακάτω θα βρείτε εξηγήσεις για τα σχέδια στα εικονίδια και τις σημασίες τους.

Ομάδα	
	Χωρίς προειδοποιήσεις ή προβλήματα Όλοι οι βιντεοπροβολείς στην ομάδα είναι κανονικοί.
	Προειδοποίηση ή πρόβλημα Κάποιος βιντεοπροβολέας στην ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης ή προβλήματος.
	Ειδοποίηση Μέσα στην ομάδα ανιχνεύτηκε βιντεοπροβολέας που απαιτεί άμεση προσοχή.
	Η παρακολούθηση απενεργοποιήθηκε Δεν γίνεται παρακολούθηση του βιντεοπροβολέα. Αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξετε "Η παρακολούθηση ενεργοποιήθηκε", ο βιντεοπροβολέας θα προστεθεί σε αυτούς που ήδη παρακολουθούνται.
	Γίνεται ενημέρωση των δεδομένων
Βιντεοπροβολέας	
	Χωρίς προειδοποιήσεις ή προβλήματα* ¹
	Προειδοποίηση ή πρόβλημα
	Ειδοποίηση
	Η παρακολούθηση απενεργοποιήθηκε
	Γίνεται ενημέρωση των δεδομένων
	Σφάλμα δικτύου (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας κωδικού πρόσβασης monitor) Δεν πληκτρολογήσατε κωδικό πρόσβασης οθόνης όταν έγινε η εγγραφή του βιντεοπροβολέα ή ο κωδικός που πληκτρολογήσατε ήταν λανθασμένος. ☛ σελ 9, 12, 14



Σφάλμα δικτύου (σφάλμα σύνδεσης TCP)*²



Σφάλμα δικτύου (σφάλμα επικοινωνίας ESC/VP.net)*³

*¹ Όταν έχετε ορίσει την "Ομαδική προβολή οθόνης επιπέδου θερμοκρασίας" σε "Αναμμα" στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" στο μενού "Εργαλείο", στο επάνω μέρος του εικονιδίου του βιντεοπροβολέα θα παρουσιαστεί ένα εικονίδιο που θα υποδεικνύει την εσωτερική θερμοκρασία του βιντεοπροβολέα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Σβήσιμο". Επειδή με την παρουσίαση του επιπέδου της εσωτερικής θερμοκρασίας παίρνετε μια ιδέα για το πόσο αυξάνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα, μπορείτε να κάνετε βελτιώσεις στο περιβάλλον λειτουργίας του βιντεοπροβολέα προτού προκύψει ειδοποίηση για υψηλή εσωτερική θερμοκρασία ή υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας. ☛ [σελ 25](#)

*² Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

- Ελέγξτε αν έχετε θέσει το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε αν έχετε καθορίσει την "Παρακολούθ. δικτύου" σε "Αναμμα" ή τη "Λειτ. αναμονής" σε "Δίκτυο ενεργ." στο μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα.

*³ Ελέγξτε αν ο βιντεοπροβολέας είναι σωστά συνδεδεμένος με το δίκτυο.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι πληροφορίες για το βιντεοπροβολέα, που δημιουργούνται όταν ανιχνεύεται κάποιο πρόβλημα, μένουν αποθηκευμένες ωστόσο κλείσετε το EMP Monitor. Οι ενδείξεις του EMP Monitor δεν θα ενημερώνονται αυτόματα ακόμη και αν ο βιντεοπροβολέας επιστρέψει σε κανονική κατάσταση. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην [Ανανέωση] για να ενημερωθεί η κατάσταση.

■ Χρήση των εικονιδίων σε "Προβολή ομαδοποίησης"

Σε "Προβολή ομαδοποίησης" μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εικονιδίων.

• Ανάπτυξη και σύμπτυξη εικονιδίων

Κάθε φορά που κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο μιας ομάδας, γίνεται εμφάνιση ή απόκρυψη των εικονιδίων για τους βιντεοπροβολείς που έχουν εγγραφεί στην ομάδα αυτή.


• Μετακίνηση εικονιδίων

Για να αλλάξετε τη θέση ενός εικονιδίου σε "Προβολή ομαδοποίησης", αρκεί η μεταφορά και η απόθεση του εικονιδίου που θέλετε να μετακινήσετε.

Παρακολούθηση με χρήση της δυνατότητας για "Προβολή λίστας λεπτομερειών"

■ Σημασίες των εικονιδίων για την "Προβολή λίστας λεπτομερειών"

Η κατάσταση των εγγεγραμμένων βιντεοπροβολέων παρουσιάζεται με μορφή λίστας στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" άσχετα από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι βιντεοπροβολείς.



Τύπ	Όνομα ομάδας	Εμφάνιση ονόμα...	Ισχύς	Ώρες πύματος	Επίπεδο θερμοκρασία
	Branch A	Lobby		33H	
	Branch A/Showroom	No1		120H	
	Branch A/Showroom	No2		60H	
	Branch A/Showroom	No3		15H	
	Branch A/Showroom	No4		0H	
	Branch A/Showroom	No5		85H	
	Branch A/Conventior	Projector01		20H	
	Branch A/Conventior	Projector02		68H	
	Branch B/Conferenc	100		49H	
	Branch B/Conferenc	101		100H	
	Branch B/Conferenc	102		35H	
	Branch B/Conferenc	103		78H	
	Branch B/Reception	Room 1		79H	

Παρακάτω θα βρείτε εξηγήσεις για τα σχέδια στα εικονίδια και τις σημασίες τους.

Τύπ.: Παρουσιάζει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.












Χωρίς προειδοποιήσεις ή προβλήματα*¹



Προειδοποίηση ή πρόβλημα
Παρουσιάστηκε σφάλμα στο βιντεοπροβολέα.



Ειδοποίηση
Ο βιντεοπροβολέας απαιτεί άμεση προσοχή.

	Η παρακολούθηση απενεργοποιήθηκε Δεν γίνεται παρακολούθηση του βιντεοπροβολέα. Αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξετε "Η παρακολούθηση ενεργοποιήθηκε", ο βιντεοπροβολέας θα προστεθεί σε αυτούς που ήδη παρακολουθούνται.
	Γίνεται ενημέρωση των δεδομένων
	Σφάλμα δικτύου (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας κωδικού πρόσβασης monitor) Δεν πληκτρολογήσατε κωδικό πρόσβασης οθόνης όταν έγινε η εγγραφή του βιντεοπροβολέα ή ο κωδικός που πληκτρολογήσατε ήταν λανθασμένος. σελ 9, 12, 14
	Σφάλμα δικτύου (σφάλμα σύνδεσης TCP)* ²
	Σφάλμα δικτύου (σφάλμα επικοινωνίας ESC/VP.net)* ³
Όνομα ομάδας: Όταν οι βιντεοπροβολείς είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ομάδα, παρουσιάζεται το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ο βιντεοπροβολέας.	
Εμφάνιση ονόματος: Δείχνει το όνομα της οθόνης.	
Ισχύς: Δείχνει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα όταν είναι ενεργοποιημένος.	
	Ενεργοποίηση και κανονική κατάσταση
	Ενεργοποίηση και μη φυσιολογική κατάσταση
	Απενεργοποίηση και κανονική κατάσταση
	Απενεργοποίηση και μη φυσιολογική κατάσταση
Ώρες λάμπας: Δείχνει το χρόνο λειτουργίας της λάμπας για το βιντεοπροβολέα.	

Επίπεδο θερμοκρασίας: Τα πέντε εικονίδια που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατάσταση διαφορετικών εσωτερικών θερμοκρασιών του βιντεοπροβολέα.			
	Κανονική εσωτερική θερμοκρασία		Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
	Κανονική εσωτερική θερμοκρασία		Σφάλμα εσωτερικής θερμοκρασίας
	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης		
Πληροφορίες σφάλματος: Δείχνει μια ειδοποίηση ή κατάσταση προειδοποίησης/προβλήματος με χρήση των εικονιδίων που ακολουθούν.			
	Ειδ. Καθ. Φίλτρου αέρα		Ανοιχ. κάλυμμα λάμπας
	Αντικατ. λάμπας* ⁴		Σφάλμα λάμπας
	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης		Η λάμπα δεν λειτ. κατά την ενεργοπ.
	Αντικατ. φίλτρου αέρα		Σφάλμα εσωτερικής υπερθέρμανσης
	Χωρίς φίλτρο αέρα		Εσωτερικό σφάλμα
	Χαμηλή ροή αέρα		Σφάλμα ανεμιστήρα
	Σφάλμ. αισθ. ροής αέρα		Σφάλμα αισθητήρα
	Σφάλμα χαμηλής ροής αέρα		Άλλο σφάλμα
	Σφάλμα αισθητήρα ροής φίλτρου αέρα		

*1 Όταν έχετε ορίσει την "Ομαδική προβολή οθόνης επιπέδου θερμοκρασίας" σε "Αναμνα" στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" στο μενού "Εργαλείο", στο επάνω μέρος του εικονιδίου του βιντεοπροβολέα θα παρουσιαστεί ένα εικονίδιο που θα υποδεικνύει την εσωτερική θερμοκρασία του βιντεοπροβολέα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Σβήσιμο".

*2 Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία.

- Ελέγξτε αν έχετε θέσει το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε αν έχετε καθορίσει την "Παρακολούθ. δικτύου" σε "Αναμμα" ή τη "Λειτ. αναμονής" σε "Δίκτυο ενεργ." στο μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα.

*3 Ελέγξτε αν ο βιντεοπροβολέας είναι σωστά συνδεδεμένος με το δίκτυο.

*4 Μπορείτε να έχετε παρουσίαση της προειδοποίησης "Αντικατ. λάμπας" οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε προκαθορίσει στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" στο μενού "Εργαλείο".



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Οι πληροφορίες για το βιντεοπροβολέα, που δημιουργούνται όταν ανιχνεύεται κάποιο πρόβλημα, μένουν αποθηκευμένες ωσότου κλείσετε το EMP Monitor. Οι ενδείξεις του EMP Monitor δεν θα ενημερώνονται αυτόματα ακόμη και αν ο βιντεοπροβολέας επιστρέψει σε κανονική κατάσταση. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην [Ανανέωση] για να ενημερωθεί η κατάσταση.

Επιλογή στοιχείων στην οθόνη


Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα στοιχεία που απαιτείται να παρουσιάζονται στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών".

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1

Κάντε κλικ στην "Επιλογή" από το μενού "Προβολή".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Επιλογή".



2

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να παρουσιαστεί.

3

Κάντε κλικ στο [OK].

4 Όταν δεν είναι εφικτή η παρουσίαση όλων των λεπτομερειών του στοιχείου στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών", μπορείτε να μεταφέρετε τη γραμμή του ορίου δεξιά από το όνομα του στοιχείου ώστε η προβολή να επεκταθεί για να αποκτήσει με το επιθυμητό πλάτος.

■ Ταξινόμηση λιστών

Μπορείτε να ταξινομήσετε αναλυτικές λίστες χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη σειρά ως κλειδί ταξινόμησης, όπως τη σειρά των ονομάτων των βιντεοπροβολέων ή τη σειρά των διευθύνσεων IP.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Κάντε κλικ στο όνομα του στοιχείου της σειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κλειδί ταξινόμησης.

Αναζήτηση επιθυμητών εικονιδίων (Λίστα βιντεοπροβολέα)

Το χαρακτηριστικό "Λίστα βιντεοπροβολέα" είναι χρήσιμο για την αναζήτηση σε λίστες όταν έχουν εγγραφεί πολλές ομάδες και πολλοί βιντεοπροβολείς και το εικονίδιο που ψάχνετε δεν παρουσιάζεται στην οθόνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξτε "Λίστα βιντεοπροβολέα" από το μενού "Προβολή".




Τα εικονίδια για το επίπεδο θερμοκρασίας δεν παρουσιάζονται με τη "Λίστα βιντεοπροβολέα", άσχετα από τη ρύθμιση "Ομαδική προβολή οθόνης επιπέδου θερμοκρασίας" στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος".

Η "Λίστα βιντεοπροβολέα" σας επιτρέπει να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της εγγραφής ομάδων σε ιεραρχικό διάγραμμα. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο εικονίδιο, γίνεται κύλιση των δυνατοτήτων για "Προβολή ομαδοποίησης" και "Προβολή λίστας λεπτομερειών" έτσι ώστε στο παράθυρο να παρουσιαστεί το επιλεγμένο εικονίδιο.

Παρακολούθηση με χρήση της γραμμής εργασιών

Η κατάσταση των βιντεοπροβολέων παρουσιάζεται πάντοτε με τη μορφή εικονιδίων στη γραμμή εργασιών του συστήματος, ακόμη κι όταν δεν παρουσιάζεται η "Προβολή ομαδοποίησης" ή η "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση με βάση τα σχέδια στα εικονίδια.

Όταν ορίζετε τα μενού παραμέτρων χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που ακολουθούν, στη γραμμή εργασιών εμφανίζεται ένα εικονίδιο και μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση μέσω του σχεδίου στο εικονίδιο.



 : Κανένα πρόβλημα

 : Πρόβλημα


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1 Επιλέξτε "Ρύθμιση περιβάλλοντος" από το μενού "Εργαλείο".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Ρύθμιση περιβάλλοντος".

2

Επιλέξτε "Βρίσκεται στο δίσκο εργασιών".



3

Κάντε κλικ στο [OK].



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών για να ανοίξει ένα αναδυόμενο μενού και να επιλέξετε "Άνοιγμα κύριας οθόνης" ή "Εξοδος".
- Αν επιλέξετε "Εγγρ. κατά την εκκίνηση" στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος", γίνεται αυτόματη έναρξη του EMP Monitor όταν ενεργοποιείται ο υπολογιστής. Όταν χρησιμοποιείτε το EMP Monitor σε λειτουργικό σύστημα Windows Vista, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.


Παρουσίαση λίστας βιντεοπροβολών σε κατάσταση προβλήματος ή προειδοποίησης

Μπορείτε να έχετε παρουσίαση λίστας μόνο με τους βιντεοπροβολείς που είναι σε κατάσταση προβλήματος ή προειδοποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξτε "Λίστα προειδοποιήσεων και σφαλμάτων βιντεοπροβολέα." από το μενού "Προβολή".

Θα παρουσιαστεί το ακόλουθο παράθυρο "Λίστα προειδοποιήσεων και σφαλμάτων βιντεοπροβολέα".



Αν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο, θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες του σφάλματος και ο τρόπος διόρθωσής του.

Αν κάνετε διπλό κλικ σε κάποια γραμμή, θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες του βιντεοπροβολέα αυτού.





σελ 27

Παρακάτω θα βρείτε εξηγήσεις για τα σχέδια στα εικονίδια και τις σημασίες τους.

Τύπ.: Δείχνει την κατάσταση της ομάδας ή του βιντεοπροβολέα.
σελ 18









Εμφάνιση ονόματος: Δείχνει το όνομα της οθόνης.

Ισχύς: Δείχνει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα όταν είναι ενεργοποιημένος.






	Ενεργοποίηση και κανονική κατάσταση		Ενεργοποίηση και μη φυσιολογική κατάσταση
	Απενεργοποίηση και κανονική κατάσταση		Απενεργοποίηση και μη φυσιολογική κατάσταση

Ώρες λάμπας: Δείχνει το χρόνο λειτουργίας της λάμπας για το βιντεοπροβολέα.

















Προέλευση: Δείχνει την πηγή εισόδου που έχετε επιλέξει για το βιντεοπροβολέα.

	Υπολογιστής ή Υπολογιστής 1		Βίντεο
	Υπολογιστής 2		DVI ή HDMI (Ψηφιακά)
	BNC		D-Video
	S-Video		EasyMP

Επίπεδο θερμοκρασίας: Τα πέντε εικονίδια που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατάσταση διαφορετικών εσωτερικών θερμοκρασιών του βιντεοπροβολέα.

	Κανονική εσωτερική θερμοκρασία		Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
	Κανονική εσωτερική θερμοκρασία		Σφάλμα εσωτερικής θερμοκρασίας
	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης		

Πληροφορίες σφάλματος: Δείχνει την κατάσταση προειδοποίησης ή προβλήματος με χρήση των εικονιδίων που ακολουθούν.

	Αντικατ. λάμπας*		Ανοιχ. κάλυμμα λάμπας
	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης		Σφάλμα λάμπας
	Αντικατ. φίλτρου αέρα		Η λάμπα δεν λειτ. κατά την ενεργοπ.
	Χωρίς φίλτρο αέρα		Σφάλμα εσωτερικής υπερθέρμανσης
	Χαμηλή ροή αέρα		Εσωτερικό σφάλμα
	Σφάλ. αισθ. ροής αέρα		Σφάλμα ανεμιστήρα
	Σφάλμα χαμηλής ροής αέρα		Σφάλμα αισθητήρα
	Σφάλμα αισθητήρα ροής φίλτρου αέρα		Άλλο σφάλμα

*Μπορείτε να έχετε παρουσίαση της προειδοποίησης "Αντικατ. λάμπας" οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε προκαθορίσει στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" στο μενού "Εργαλείο".

Λεπτομερής έλεγχος ιδιοτήτων

Μπορείτε να κάνετε λεπτομερή έλεγχο των ιδιοτήτων ομάδων και βιντεοπροβολέων.

■ Παρουσίαση ιδιοτήτων ομάδων


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο ακόλουθες μεθόδους για παρουσίαση των ιδιοτήτων.

- Παρουσίαση των ιδιοτήτων για όλες τις ομάδες στην "Προβολή ομαδοποίησης"

Κάντε δεξί κλικ στην "Προβολή ομαδοποίησης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ιδιότητα".

- Παρουσίαση ιδιοτήτων για καθορισμένες ομάδες


Κάντε δεξί κλικ σε κάποιο εικονίδιο στην "Προβολή ομαδοποίησης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ιδιότητα".



Αν κάνετε διπλό κλικ σε κάποια γραμμή, θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες της ομάδας αυτής ή του βιντεοπροβολέα αυτού.

■ Παρουσίαση ιδιοτήτων βιντεοπροβολών

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ενός βιντεοπροβολέα στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και επιλέξτε "Ιδιότητα".



Παρουσιάζει την έκδοση του υλικολογισμικού του βιντεοπροβολέα.

■ Παρουσίαση και διαγραφή αρχείων καταγραφής

Στο πρόγραμμά σας για περιήγηση στον ιστό, μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής μεταδόσεων περιεχομένου όπως αυτά που ελέγχθηκαν από το EMP Monitor ως σφάλματα βιντεοπροβολών. Μόλις ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής, μπορείτε να τα διαγράψετε.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν έχετε ορίσει την "Καταγραφή εξόδου" σε "Άναμμα" στη "Ρύθμιση περιβάλλοντος" στο μενού "Εργαλείο", γίνεται αποθήκευση των αρχείων καταγραφής μεταδόσεων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Σβήσιμο".

■ Παρουσίαση αρχείων καταγραφής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξτε "Καταγραφή" - "Εμφάνιση" από το μενού "Προβολή".

Το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό θα ανοίξει και θα παρουσιαστούν τα αρχεία καταγραφής επικοινωνίας ως εκείνη την ώρα.

■ Διαγραφή αρχείων καταγραφής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξτε "Καταγραφή" - "Διαγραφή" από το μενού "Προβολή".

Όταν παρουσιαστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο [OK].


Όλα τα αρχεία καταγραφής θα διαγραφούν και οι λεπτομέρειες των λειτουργιών ελέγχου του EMP Monitor καθώς και των σφαλμάτων των βιντεοπροβολών από εκείνο το σημείο και μετά θα εγγραφούν σε νέο αρχείο καταγραφής.

Εκτέλεση ελέγχου με χρήση των κουμπιών ελέγχου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάποιου βιντεοπροβολέα που θέλετε να ελέγξετε στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και κλικ σε κάποιο κουμπί ελέγχου για να επιτραπεί ο έλεγχος μόνο αυτού του επιλεγμένου βιντεοπροβολέα.











Επίσης μπορείτε να επιτρέψετε τον έλεγχο όλων των επιλεγμένων βιντεοπροβολέων επιλέγοντας περισσότερους από έναν βιντεοπροβολείς στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και κάνοντας κλικ σε κάποιο κουμπί ελέγχου. Οι μέθοδοι ταυτόχρονης επιλογής περισσότερων από ένα βιντεοπροβολέων έχουν ως εξής.

- Αν επιλέξετε το εικονίδιο κάποιας ομάδας στην "Προβολή ομαδοποίησης", όλοι οι βιντεοπροβολείς που έχουν εγγραφεί στην ομάδα αυτή και έχετε ορίσει να παρακολουθούνται μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] στο πληκτρολόγιο τη στιγμή που κάνετε κλικ στα επιθυμητά εικονίδια.
- Χρησιμοποιήστε τη μεταφορά και απόθεση για να επιλέξετε μια σειρά επιθυμητών εικονιδίων.



Κουμπιά ελέγχου

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις σημασίες των κουμπιών ελέγχου.

	Ενεργοποίηση	Ενεργοποιεί το βιντεοπροβολέα.
	Απενεργοποίηση	Απενεργοποιεί το βιντεοπροβολέα.
	Αλλαγή προέλευσης υπολογιστή 1	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα του [Υπολογ1] ή τη θύρα του [Υπολογ].
	Αλλαγή προέλευσης υπολογιστή 2	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα του [Υπολογ2].
	Αλλαγή προέλευσης BNC	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα [BNC].
	Αλλαγή προέλευσης S-Video	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα [S-Video].
	Αλλαγή προέλευσης βίντεο	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα [Video].
	Αλλαγή προέλευσης DVI, HDMI	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα [DVI] ή τη θύρα [HDMI].
	Αλλαγή προέλευσης D-Video	Γυρίζει την πηγή εισόδου στη θύρα [D4].
	Αλλαγή προέλευσης EasyMP	Γυρίζει σε EasyMP ή EasyMP.net.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

- *Ορισμένοι συνδεδεμένοι βιντεοπροβολείς ίσως δεν διαθέτουν όλες τις προαναφερόμενες θύρες ή λειτουργίες. Αν κάνετε κλικ σε κάποιο κουμπί για μη διαθέσιμη θύρα ή λειτουργία, δεν θα συμβεί τίποτε.*
- *Μπορείτε να επιλέξετε αντικείμενα που θα ελέγχετε και να χρησιμοποιήσετε τα κουμπί ελέγχου για να εκτελέσετε λειτουργίες ελέγχου ακόμη και όταν παρουσιάζονται τα ακόλουθα. ➡ Για λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε παρουσίαση [σελ 25, 26](#)*
 - *Ιδιότητες ομάδας*
 - *Ιδιότητες βιντεοπροβολέα*
 - *Λίστα προειδοποιήσεων και σφαλμάτων βιντεοπροβολέα. (Οι λειτουργίες ελέγχου μπορούν να εκτελεστούν μόνο για βιντεοπροβολείς σε κατάσταση προειδοποίησης.)*

Εκτέλεση ελέγχου με χρήση προγράμματος περιήγησης στον ιστό (Έλεγχος Web)

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μενού παραμέτρων για τους βιντεοπροβολείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή στον ιστό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**1**

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ενός βιντεοπροβολέα στην "Προβολή ομαδοποίησης" ή στην "Προβολή λίστας λεπτομερειών" και επιλέξτε "Έλεγχος Web".

2

Θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και θα παρουσιαστεί το παράθυρο ελέγχου Web.

Ο έλεγχος Web σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ίδιες λεπτομέρειες για το βιντεοπροβολέα όπως το μενού παραμέτρων. Για το μενού παραμέτρων ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχει το *Εγχειρίδιο χρήσης* του βιντεοπροβολέα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Μπορείτε να επιλέξετε βιντεοπροβολείς και να κάνετε δεξί κλικ επάνω τους για να επιλέξετε "Έλεγχος Web" ακόμη και όταν παρουσιάζονται τα ακόλουθα.

- *Ιδιότητες ομάδας ➡ [σελ 26](#)*
- *Λίστα προειδοποιήσεων και σφαλμάτων βιντεοπροβολέα. (Οι λειτουργίες ελέγχου μπορούν να εκτελεστούν μόνο για βιντεοπροβολείς σε κατάσταση προειδοποίησης.) ➡ [σελ 25](#)*


Εκτέλεση ελέγχου με χρήση ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη

Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη για την εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών ελέγχου όπως η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση ενός βιντεοπροβολέα σε καθορισμένες ώρες κάθε μέρα ή κάθε βδομάδα. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη είτε για ένα μόνο βιντεοπροβολέα είτε για όλους τους βιντεοπροβολείς σε μια ομάδα.





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Επιλέξτε "Χρονοδιακόπτης" - "Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη" από το μενού "Εργαλείο".



Θα παρουσιαστεί το παράθυρο που ακολουθεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη.



Τα χρώματα στις γραμμές της λίστας έχουν τις ακόλουθες σημασίες:


-  : Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα μέρα
-  : Όταν η ρύθμιση χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα μέρα είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένους από τους βιντεοπροβολείς της ομάδας και απενεργοποιημένη σε άλλους
-  : Όταν η ρύθμιση χρονοδιακόπτη για την τρέχουσα μέρα είναι απενεργοποιημένη
-  : Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για άλλη μέρα εκτός από την τρέχουσα

Οι λεπτομέρειες που μπορείτε να ελέγξετε και οι λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε στο σημείο αυτό αναφέρονται παρακάτω.

Βιντεοπροβολείς	Επιλέγει μια ομάδα ή ένα βιντεοπροβολέα για έλεγχο της κατάστασής της/του. Όταν επιλέγετε κάποια ομάδα, παρουσιάζεται η κατάσταση των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη για όλους τους βιντεοπροβολείς της ομάδας αυτής.
Ημ/α	Δείχνει την τρέχουσα μέρα μέσα σε κόκκινο πλαίσιο. Οι μέρες για τις οποίες έχουν γίνει ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη υποδεικνύονται με έντονα γράμματα. Κάντε κλικ στο  ή στο  για πέρασμα στον προηγούμενο ή τον επόμενο μήνα στο ημερολόγιο.
Χρονοδιακόπτες	Δείχνει μια λίστα των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
[Ενεργοπ.] [Απενεργοπ.]	Εναλλάσσει τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε επιλέξει από τη λίστα χρονοδιακόπτη μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
[Προσθήκη]	Εκτελεί εγγραφή των νέων ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.
[Επεξεργασία]	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε επιλέξει από τη λίστα χρονοδιακόπτη. Αν έχετε επιλέξει κάποια ομάδα για εκτέλεση ελέγχου κατάστασης, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
[Διαγραφή]	Σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε επιλέξει από τη λίστα χρονοδιακόπτη.

■ Διαδικασίες για νέες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

- 2** Όταν επιλέγετε "Προσθήκη", παρουσιάζεται το παράθυρο που ακολουθεί και εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.



Στην επιλογή "Λειτουργία", μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των πηγών εισόδου, με παρόμοιο τρόπο όπως με τα κουμπιά ελέγχου στο κύριο παράθυρο. Αν ορίσετε την εναλλαγή πηγών εισόδου, ο βιντεοπροβολέας θα ενεργοποιείται κατά την ώρα έναρξης του χρονοδιακόπτη αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένος εκείνη τη στιγμή. Λόγω της δυνατότητας αυτής, δεν χρειάζεται να κάνετε δύο χωριστές ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για την ενεργοποίηση και την αλλαγή της πηγής εισόδου.

- 3** Αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, κάντε κλικ στο [OK].

Οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε κάνει θα εγγραφούν και θα μπορείτε να τις ελέγξετε στην εμφανιζόμενη λίστα χρονοδιακόπτη.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχουν εγγραφεί. Επιλέξτε "Χρονοδιακόπτης" - "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση" από το μενού "Εργαλείο".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε αντίστοιχα μηνύματα ειδοποίησης σε προκαθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ένας βιντεοπροβολέας που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο εισέρχεται σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση ή αντιμετωπίζει πρόβλημα ή προειδοποίηση. Με τη χρήση της λειτουργίας αυτής, ο χειριστής μπορεί να ειδοποιηθεί για την κατάσταση ή για τα προβλήματα κάποιου βιντεοπροβολέα ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στο χώρο των βιντεοπροβολέων.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής έως και τριών διευθύνσεων (προορισμών) και ταυτόχρονης αποστολής μηνυμάτων και στις τρεις διευθύνσεις.
- Αν με κάποιον βιντεοπροβολέα προκύψει κρίσιμο πρόβλημα που προκαλεί την ξαφνική διακοπή της λειτουργίας του, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος που θα ειδοποιήσει το χειριστή για το πρόβλημα.
- Αν στα μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα έχετε καθορίσει τη "Λειτουργία αναμονής" σε "Δίκτυο ενεργ." ή την "Παρακολούθ. δικτύου" σε "Αναμμα", μπορείτε να παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη).  Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα
- Σε ορισμένους βιντεοπροβολείς, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μενού παραμέτρων. Όταν έχετε καθορίσει την αποστολή μηνυμάτων ειδοποίησης στο μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα, ισχύουν τόσο οι ρυθμίσεις στο μενού παραμέτρων όσο και οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο EMP Monitor.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1

Επιλέξτε τη "Λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" από το μενού "Εργαλείο".

2

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Ρύθμιση λειτουργίας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

Ρυθμίστε τις παραμέτρους που ακολουθούν.




Λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού	Ρυθμίστε τη σε "Αναμμα" για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Διεύθυνση IP διακ. SMTP	<p>Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP.</p> <p>Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 255 byte το ανώτερο.</p> <p>Όταν αλλάζετε τον αριθμό κάποιας θύρας του διακομιστή SMTP, καθορίστε τον αριθμό της θύρας αυτής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "25". Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν έγκυρο αριθμό από το 1 έως το 65535.</p>

Διεύθυνση αλληλογραφίας αποστολέα	Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 255 byte το ανώτερο.
Ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη 1	Καθορίστε τις διευθύνσεις των προορισμών για το μήνυμα ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να ορίσετε έως και τρεις προορισμούς. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 255 byte το ανώτερο.
Ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη 2	
Ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη 3	

3

Κάντε κλικ στο [Συμβάν ειδοποίησης] και ελέγξτε τα στοιχεία για την ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο που εμφανίζεται.



4 Κάντε κλικ στο [OK].

Όταν εμφανιστεί ξανά το παράθυρο "Ρύθμιση λειτουργίας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 ώστε να ορίσετε τα συμβάντα για τα οποία θα γίνεται ειδοποίηση.


5 Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, κάντε κλικ στο [OK].


Αν ο βιντεοπροβολέας αντιμετωπίσει πρόβλημα ή εισέλθει σε κατάσταση που απαιτεί προσοχή, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτό που υποδεικνύεται παρακάτω αποστέλλεται προς τη διεύθυνση που έχετε καθορίσει ως "Ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη".

Αν τα προβλήματα, οι προειδοποιήσεις ή οι καταστάσεις είναι περισσότερα, η έξοδος των αντίστοιχων μηνυμάτων γίνεται σε χωριστές γραμμές.

Στοιχείο	Εμφανιζόμενες λεπτομέρειες
Θέμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Ειδοποίηση κατάστασης προβολέα [Όνομα που παρουσιάζεται σε "Προβολή ομαδοποίησης" ή "Προβολή λίστας λεπτομερειών"]
Σώμα	Ο <Το όνομα που παρουσιάζεται σε "Προβολή ομαδοποίησης" ή "Προβολή λίστας λεπτομερειών"> εισήλθε στην παρακάτω κατάσταση. <Μήνυμα προβλήματος/προειδοποίησης/κατάστασης (Δείτε στον παρακάτω πίνακα)>

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να αποτελείται από τις εξής λεπτομέρειες.

Μήνυμα	Αποκατάσταση
Εσωτερικό σφάλμα	"Παρακολούθηση των ενδεικτικών λυχνιών"  "Παρακολούθηση των ενδεικτικών λυχνιών" στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Σφάλμα ανεμιστήρα	
Σφάλμα αισθητήρα	
Ανοιχ. κάλυμμα λάμπας	
Η λάμπα δεν λειτ. κατά την ενεργοπ.	
Σφάλμα λάμπας	
Σφάλμα εσωτερικής υπερθέρμανσης	

Μήνυμα	Αποκατάσταση
Σφάλμα χαμηλής ροής αέρα	"Παρακολούθηση των ενδεικτικών λυχνιών"  "Παρακολούθηση των ενδεικτικών λυχνιών" στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Σφάλμα αισθητήρα ροής φίλτρου αέρα	
Προειδοποίηση υπερθέρμανσης	
Αντικατ. λάμπας	
Αντικατ. φίλτρου αέρα	
Χωρίς φίλτρο αέρα	
Χαμηλή ροή αέρα	
Σφάλμ. αισθ. ροής αέρα	
Ειδ. Καθ. Φίλτρου αέρα	Δεν γίνεται λήψη σημάτων εικόνας από το βιντεοπροβολέα. Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης και αν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος.
Χωρίς σήμα	
Άλλο σφάλμα	Διακόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας ή με την πλησιέστερη διεύθυνση που θα βρείτε στο έντυπο <i>Όροι εγγύησης παγκοσμίως</i> το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία του βιντεοπροβολέα.
Σφάλμα δικτύου (σφάλμα σύνδεσης TCP)	Ελέγξτε αν ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος και το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο και επίσης αν έχετε ορίσει την "Παρακολούθ. δικτύου" σε "Αναμμα" και τη "Λειτ. αναμονής" σε "Δίκτυο ενεργ."

Μήνυμα	Αποκατάσταση
Σφάλμα δικτύου (σφάλμα επικοινωνίας ESC/VP.net)	Ελέγξτε αν ο βιντεοπροβολέας είναι σωστά συνδεδεμένος με το δίκτυο.
Σφάλμα δικτύου (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας κωδικού πρόσβασης monitor)	Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης του βιντεοπροβολέα.

Στέλνονται μηνύματα που ενημερώνουν ότι ο βιντεοπροβολέας έχει
ανακάμψει από την κατάσταση σφάλματος ή προειδοποίησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα της εφαρμογής για να εμποδίσετε οποιονδήποτε τρίτο να θέσει σε λειτουργία τους βιντεοπροβολείς με χρήση του EMP Monitor και να αλλάξει τις ρυθμίσεις χωρίς εξουσιοδότηση. Οι λειτουργίες για το άνοιγμα και το κλείσιμο του EMP Monitor καθώς και για παρακολούθηση της κατάστασης δεν παύουν να εκτελούνται ακόμη και όταν εφαρμόζεται το κλείδωμα της εφαρμογής.

Επιπλέον, όταν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε προκειμένου να ακυρώσετε το κλείδωμα της εφαρμογής. Έτσι διασφαλίζεται ότι το κλείδωμα της εφαρμογής δεν μπορεί να ακυρωθεί εύκολα και, συνεπώς, βελτιώνεται η ασφάλεια του συστήματος.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κλειδώματος της εφαρμογής

■ Ενεργοποίηση του κλειδώματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξτε "Κλείδωμα εφαρμογής" από το μενού "Εργαλείο".

Το κλείδωμα της εφαρμογής θα ενεργοποιηθεί και δεν θα είναι εφικτή καμία άλλη λειτουργία εκτός από το άνοιγμα και το κλείσιμο του EMP Monitor και την απενεργοποίηση του κλειδώματος της εφαρμογής.

■ Απενεργοποίηση του κλειδώματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Επιλέξτε "Ξεκλείδωμα εφαρμογής" από το μενού "Εργαλείο".

2

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο για την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης, οπότε πληκτρολογείτε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο [OK].

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένη ρύθμιση), κάντε κλικ στο [OK] χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Συνιστάται να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για να ενισχυθεί η ασφάλεια.

Το κλείδωμα της εφαρμογής θα ακυρωθεί και θα μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες κανονικά.

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για την ακύρωση του κλειδώματος της εφαρμογής

Στο διάστημα που το κλείδωμα της εφαρμογής είναι ακυρωμένο, εκτελέστε τις ακόλουθες λειτουργίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1

Επιλέξτε "Ρύθμιση περιβάλλοντος" από το μενού "Εργαλείο".

Θα παρουσιαστεί το παράθυρο "Ρύθμιση περιβάλλοντος".

2

Επιλέξτε "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κλειδώματος εφαρμογής".

3

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης τόσο στο πλαίσιο "Νέος κωδ. πρόσβασης" όσο και στο πλαίσιο "Νέος κωδ. πρόσβασης (επιβεβαίωση)" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο [OK].

Το μήκος του κωδικού πρόσβασης μπορεί να είναι έως 16 byte. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός μόνο byte.

Δεν μπορεί να γίνει παρακολούθηση ή έλεγχος των βιντεοπροβολών

Αιτία	Αποκατάσταση
Ο βιντεοπροβολέας είναι σωστά συνδεδεμένος με το δίκτυο;	Συνδέστε το καλώδιο δικτύου σωστά. ☛ "Σύνδεση καλωδίου LAN" στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση του βιντεοπροβολέα για σύνδεση με το δίκτυο;	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την εντολή του μενού παραμέτρων "Δίκτυο". ☛ <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση του EMP Monitor στον υπολογιστή;	Απεγκαταστήστε το EMP Monitor και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
Είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι βιντεοπροβολείς που θέλετε να ελέγχετε ή να παρακολουθείτε;	Ολοκληρώστε την εγγραφή των βιντεοπροβολέων. ☛ σελ 7
Έχετε ορίσει το μενού παραμέτρων "Παρακολούθ. δικτύου" ή "Λειτ. αναμονής" του βιντεοπροβολέα σε "Άναμμα" ή "Δίκτυο ενεργ.";	Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το EMP Monitor για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του βιντεοπροβολέα όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πρέπει να ορίσετε το μενού παραμέτρων "Παρακολούθ. δικτύου" ή "Λειτ. αναμονής" του βιντεοπροβολέα σε "Άναμμα" ή "Δίκτυο ενεργ.". ☛ <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα

Δεν γίνεται αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν παρουσιάζεται πρόβλημα σε κάποιο βιντεοπροβολέα

Αιτία	Αποκατάσταση
Ο βιντεοπροβολέας είναι σωστά συνδεδεμένος με το δίκτυο;	Συνδέστε το καλώδιο δικτύου σωστά. ☛ "Σύνδεση καλωδίου LAN" στο <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση του βιντεοπροβολέα για σύνδεση με το δίκτυο;	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την εντολή του μενού παραμέτρων "Δίκτυο". ☛ <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα
Έχετε ορίσει σωστά τη διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP, τον αριθμό της θύρας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη;	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων.
Έχετε ορίσει το μενού παραμέτρων "Παρακολούθ. δικτύου" ή "Λειτ. αναμονής" του βιντεοπροβολέα σε "Άναμμα" ή "Δίκτυο ενεργ.";	Για να χρησιμοποιήσετε την ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ώρα που ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, καθορίστε την "Παρακολούθ. δικτύου" ή τη "Λειτ. αναμονής" σε "Άναμμα" ή "Δίκτυο ενεργ." στα μενού παραμέτρων του βιντεοπροβολέα. ☛ <i>Εγχειρίδιο χρήσης</i> του βιντεοπροβολέα

Αιτία	Αποκατάσταση
Μήπως δημιουργήθηκε κάποιο κρίσιμο πρόβλημα που προκάλεσε στιγμιαία διακοπή της λειτουργίας του βιντεοπροβολέα;	Όταν προκύπτει στιγμιαία διακοπή της λειτουργίας του βιντεοπροβολέα, δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων του βιντεοπροβολέα μετά τον έλεγχό του, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας ή με την πλησιέστερη διεύθυνση που θα βρείτε στο έντυπο <i>Όροι εγγύησης παγκοσμίως</i> το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία του βιντεοπροβολέα.
Η τροφοδοσία ρεύματος στο βιντεοπροβολέα γίνεται κανονικά;	Ελέγξτε μήπως έγινε διακοπή ρεύματος στο χώρο όπου λειτουργεί ο βιντεοπροβολέας ή μήπως ενεργοποιήθηκε κάποιος διακόπτης κυκλώματος στην ηλεκτρική πρίζα όπου είναι συνδεδεμένος ο βιντεοπροβολέας.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, δημιουργίας φωτοαντιγράφων, εγγραφής ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας δημοσίευσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SEIKO EPSON CORPORATION. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σε σχέση με δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως προς τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η SEIKO EPSON CORPORATION ούτε οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη έναντι του αγοραστή αυτού του προϊόντος ή έναντι τρίτων για ζημίες, απώλειες, κόστος ή έξοδα που θα προκύψουν για τον αγοραστή ή για τρίτους ως συνέπεια: ατυχήματος, κακής χρήσης ή κακής μεταχείρισης αυτού του προϊόντος ή μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (εκτός των ΗΠΑ) μη πιστής τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης της SEIKO EPSON CORPORATION.

Η SEIKO EPSON CORPORATION δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε προαιρετικού εξοπλισμού ή αναλώσιμων προϊόντων εκτός αυτών που καθορίζονται από τη SEIKO EPSON CORPORATION ως Γνήσια Προϊόντα EPSON ή Προϊόντα Εγκεκριμένα από την EPSON.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού υπόκεινται σε αλλαγές ή ενημερώσεις χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες και οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές εικόνες και οθόνες.

Γενική σημείωση:

Το EasyMP και το EasyMP.net είναι εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Το Windows και το Windows NT είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλες χώρες.

Το Macintosh είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Το Pentium είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Τα λοιπά ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο επίσης εξυπηρετούν σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται οποιοδήποτε και κάθε δικαίωμα στα σήματα αυτά.