

Подготовка к использованию приложения Label Editor

Рабочая среда

Перед установкой приложения Label Editor, убедитесь, что ваш компьютер удовлетворяет указанным требованиям.

Операционная система	Windows 10 (32-битная/64-битная), Windows 8.1/8 (32-битная/64-битная), Windows 7 (32-битная/64-битная)
Место на жестком диске, которое использует приложение Label Editor	Около 300 МБ
Дисплей	XGA (1024 x 768), High Color или лучше
Интерфейс	USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, беспроводная ЛВС*, Bluetooth*

*Только для принтеров, поддерживающих сетевой интерфейс и Bluetooth.

! Внимание

Приложение Label Editor может работать неправильно на компьютерах, обновленных до более поздней версии операционной системы Windows. Приложение Label Editor также может работать неправильно в зависимости от используемой компьютерной среды.

Установка приложения Label Editor и драйвера принтера

В этом разделе описан способ установки, который следует использовать при подключении принтера к компьютеру с помощью кабеля USB. Если используемая модель принтера поддерживает сетевое подключение и вы хотите подключить его к компьютеру в сети, см. руководство, поставляемое с каждым изделием, или «Руководство по настройке конфигурации сети».

⚠ ВНИМАНИЕ

Не подключайте данное изделие к компьютеру, пока в окне установки не будет показано соответствующее указание.

Информация о подключении данного изделия к компьютеру

 Руководство пользователя данного изделия.

! Внимание

- Устанавливайте приложение Label Editor под учетной записью с правами администратора.
- Перед установкой приложения Label Editor закройте все другие приложения, запущенные на компьютере.
- Устанавливайте последнюю версию приложения Label Editor драйвера принтера. Печать этикеток не будет доступна, если одна из версий будет старше другой.
- В случае подключения двух и более изделий к одному компьютеру Отдельный драйвер принтера необходим для каждого изделия. Установка драйвера принтера для второго и последующих изделий начнется при первом подключении второго (или последующего) изделия к компьютеру. Выполните установку в соответствии с указаниями на экране. Новые установленные драйверы принтеров получают имена копий драйвера принтера.

1 Включите компьютер и запустите операционную систему Windows.

Закройте запущенные приложения, если такие имеются. Также остановите антивирусное и другое аналогичное программное обеспечение.

2 Дважды щелкните по файлу SetUp.exe.

Запуститься программа установки. Выберите устанавливаемый язык и нажмите [Далее].

3 После появления экрана установки подтвердите содержимое и выберите требуемый вариант установки.


В случае установки приложения Label Editor и драйвера принтера
[Установить приложение и драйвер]: Нажмите эту кнопку.

В случае установки только драйвера принтера


[Установить только драйвер]: Нажмите эту кнопку.
После появления окна подтверждения лицензионного соглашения программного обеспечения подтвердите содержимое и нажмите [Принимаю].
 к Шагу 8

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в процессе установки появляется показанное сообщение, на компьютере установлена старая версия приложения. Перед установкой новой версии обязательно удалите старую версию.



- Если в процессе установки появляется показанный экран, приложение или драйвер уже установлены на компьютере. Для добавления или изменения установленных компонентов нажмите [Изменить].



- ④ После появления диалогового окна лицензионного соглашения подтвердите содержимое и нажмите [Принимаю].**

Чтобы прервать установку: Нажмите [Не принимаю].

- ⑤ В диалоговом окне выбора папки установки подтвердите папку установки и нажмите [Далее].**

Начнется установка.

Чтобы измерить папку установки: Нажмите [Обзор...].

- ⑥ После появления экрана выбора устанавливаемого приложения убедитесь, что флажок [Label Editor] и нажмите [Далее].**

- ⑦ По завершении установки появляется сообщение о завершении. Нажмите [Готово].**

Чтобы создать ярлык на рабочем столе, установите флажок.

Далее установите драйвер принтера.

- ⑧ Подтвердите используемый принтер и нажмите [Далее].**


ПРИМЕЧАНИЕ

• Для сетевых принтеров

Показанный экран открывается после Шага ⑧.

Нажмите [USB], затем [Далее].

Инструкции по сетевому соединению см. «Руководство по настройке конфигурации сети».




• Для принтеров с поддержкой Bluetooth

Если принтер поддерживает и соединение USB, и Bluetooth, показанный экран открывается после Шага ⑧.

Нажмите [USB], затем [Далее].

Для подключения с помощью Bluetooth нажмите [Соединение Bluetooth®] и следуйте инструкциям на экране.

Если принтер поддерживает только соединение Bluetooth, после Шага ⑧ просто следуйте инструкциям на экране.



- ⑨ Подключите изделие к компьютеру, следуя указаниям на экране.**

Информация о подключении изделия к компьютеру Руководство пользователя данного изделия

- ⑩ По завершении установки появляется сообщение о завершении. Нажмите [Готово].**

Удаление приложения Label Editor и/или драйвера принтера

① Внимание

- При удалении драйвера принтера отключите изделие от компьютера.
- Перед удалением приложения Label Editor и/или драйвера принтера закройте все другие приложения, запущенные на компьютере.

① Дважды щелкните по файлу SetUp.exe.

② Выберите устанавливаемый язык и нажмите [Далее].

③ После запуска программы установки выберите [Удалить].

④ Нажмите [Да].

Начнется удаление.

Чтобы прервать удаление: Нажмите [Нет].

При удалении только драйвера принтера

[Нет]: Нажмите эту кнопку.

 к Шагу 6

⑤ По завершении удаления появляется сообщение о завершении.

Нажмите [Готово].

Удаление приложения завершено.

Далее удалите драйвер принтера.

⑥ Нажмите [Да].

⑦ Убедитесь, что выбран требуемый принтер, и нажмите [Удалить].

⑧ По завершении удаления появляется сообщение о завершении.

Нажмите [Да].

Компьютер перезагружается.

① Внимание

После удаления драйвера принтера перезагрузите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приложение Label Editor и драйвер принтера также можно удалить следующим образом.

Выберите «Панель управления» - «Программы и компоненты» и удалите приложение Label Editor или драйвер.