

# Installazione


## 1 Disimballaggio

1. Rimuovere il contenuto dalla confezione. Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio all'esterno e all'interno della stampante. Prestare attenzione a non toccare il cavo piatto della testina, all'interno della stampante.



Il contenuto della confezione può variare in alcuni Paesi. In alcuni paesi, il cavo di alimentazione potrebbe essere incorporato alla stampante.

2. Aprire il supporto carta, quindi far scorrere l'estensione verso l'esterno; quindi collegare la stampante alla presa elettrica.




## 2 Installazione delle cartucce d'inchiostro


1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la stampante.



2. Premere il tasto ▲ o il tasto ▼ per evidenziare la lingua desiderata, quindi premere il tasto OK.



3. Rimuovere le cartucce d'inchiostro dai rispettivi involucri protettivi, quindi installarle come mostrato di seguito.




### Attenzione:

- Non agitare le cartucce d'inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- Fare attenzione a non rompere il gancetto situato sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dall'involucro protettivo.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
- Non spostare manualmente la testina di stampa; in caso contrario, si potrebbero provocare danni alla stampante.
- Spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.
- Non caricare la carta fino al termine del caricamento dell'inchiostro.

### Nota:

Installare tutte le cartucce d'inchiostro. La stampante non funziona a meno che tutte le cartucce siano installate correttamente.

4. Premere il tasto di manutenzione per avviare il caricamento dell'inchiostro. Il caricamento richiede circa un minuto e mezzo.



### Attenzione:

- Non togliere l'alimentazione alla stampante durante il processo di caricamento dell'inchiostro.

### Nota:

Le cartucce d'inchiostro fornite con la stampante vengono parzialmente utilizzate durante l'installazione iniziale. Per produrre stampe di alta qualità, la testina di stampa nella stampante deve essere completamente carica d'inchiostro. Questo processo, che avviene una volta soltanto, consuma una certa quantità di inchiostro mentre le cartucce installate in seguito verranno utilizzate per l'intera durata nominale.

5. Premere il tasto OK per terminare.



La stampante è ora impostata e pronta per la stampa diretta da una scheda di memoria. Per istruzioni, fare riferimento alla Guida d'uso autonomo.

**Avvertenze** Osservare attentamente per evitare danni personali.

Convenzioni usate nel manuale

**Attenzione** Seguire attentamente per evitare danni alle apparecchiature.


**Note** Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.

## 3 Installazione del software della stampante

1. Premere il tasto di alimentazione per spegnere la stampante.



2. Collegare la stampante e il computer con un cavo USB, quindi inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM.



3. Installare il software della stampante.

Selezionare il paese o la zona di residenza se viene visualizzata la finestra di selezione. Quindi, tranne dove altrimenti specificato, fare clic o doppio clic sulle aree cerchiare in rosso per procedere.

### Attenzione:

- Disattivare tutti i programmi di protezione antivirus prima di installare il software della stampante.


### Nota:

Se viene visualizzata la finestra di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

### Per Windows



### Per Mac OS da 8.6 a 9.X



### Per Mac OS X

#### Nota:

- Questo software non supporta il file system UNIX (UFS) per Mac OS X. Installare il software su un disco o in una partizione che non utilizza il sistema UFS.
- Questo prodotto non supporta l'ambiente Classic di Mac OS X.

1. Aprire la cartella **Mac OS X**, quindi fare doppio clic sull'icona **EPSON**. Se viene visualizzata la finestra di dialogo di autorizzazione, (per Mac OS 10.1.x, fare clic sull'icona **OK**) immettere la **Password o frase**, quindi fare clic su **OK**.
2. Per installare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Dopo aver installato il software e riavviato il computer, premere il tasto per accendere la stampante.
4. Aprire la cartella **Applicazioni** sul disco rigido, quindi aprire la cartella **Utility** e fare doppio clic sull'icona **Centro Stampa**. Fare clic sull'icona **Aggiungi** (per Mac OS 10.1.x, fare clic su **Aggiungi stampante**) nella finestra di dialogo con l'elenco delle stampanti.
5. Selezionare **EPSON USB** dal menu a comparsa. Selezionare **Stylus Photo R300** nell'elenco dei prodotti, quindi selezionare **Tutti** dal menu a comparsa Formato di Stampa. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Assicurarsi che l'elenco delle stampanti contenga le opzioni stampante/tipo di margine, come mostrato di seguito. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida di riferimento.



7. Chiudere la finestra di dialogo con l'elenco delle stampanti.

#### Nota:

Quando si stampa, assicurarsi che l'impostazione di **Formato per nella finestra di dialogo Formato di Stampa**, coincida con l'impostazione di **Stampante nella finestra di dialogo Stampa**. Altrimenti, i dati potrebbero non venire stampati correttamente. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida di riferimento.

Al termine dell'installazione, consultare la **Guida di riferimento** per ottenere informazioni dettagliate su come stampare, per la prima volta, dal computer.

Il CD include EPSON Print CD, EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool e PIF DESIGNER. È possibile stampare su CD/DVD per creare dei CD/DVD originali utilizzando EPSON Print CD, programma incluso con la stampante. Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull'icona **ESPR300 Guida di riferimento** sul desktop. EPSON PhotoQuicker costituisce un modo semplice e divertente per interagire con un programma dotato di numerose funzioni per la creazione di foto meravigliose. Consente inoltre di creare delle foto senza margini. Per informazioni dettagliate, fare doppio clic sull'icona **ESPR300 Guida software** sul desktop per visualizzare l'**Installazione del software di stampa fotografica**.

## 4 Visualizzazione della Guida di riferimento

La Guida di riferimento fornisce informazioni dettagliate sulla stampa da un computer, sulla manutenzione, sulla risoluzione dei problemi e sulla sicurezza.

Per visualizzare la Guida di riferimento, fare doppio clic sull'icona **Guida di riferimento di ESPR300** sul desktop.

In Windows, è inoltre possibile accedere alla Guida di riferimento tramite il menu Start. Per effettuare tale operazione, fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi** in Windows XP o **Programmi** in Windows Me, 98 o 2000, **EPSON**, quindi fare clic su **Guida di riferimento di ESPR300**.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti. Né Seiko Epson Corporation né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation. EPSON® è un marchio registrato ed EPSON Stylus™ è un marchio di Seiko Epson Corporation. Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Apple® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Parte dei dati fotografici memorizzati nel CD del software della stampante sono concessi su licenza di Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. **Avviso generale:** Gli altri nomi di prodotti citati nel presente documento sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.